Voreinstellung

Antrieb 6: 24 V modbus · https://faqdoc.info/systemauswahl/motoric-valve-drive6/motoric-valve-drive6-24v-modbus/voreinstellung/

Der OEM Motoric Valve Drive: 24 V Modbus RTU kann das Werk mit einer kundenspezifischen Einstellung verlassen. Die Eigenschaften können nachträglich per App verändern werden. (→ Kapitel App-Funktionen)

Funktion	**Default**	**Optional**
Modus	MPM	
Force Stellkraft	125 N	100 N 125 N 150 N 200 N
Runtime Laufzeit	15 s/mm	15 s/mm 30 s/mm
Valve stroke recognition Ventilwegerkennung	ON	ON OFF
Display illumination Display Beleuchtung	ON	ON OFF
Drive path Stellweg	8,5 mm	2 mm ... 8,5 mm (in Schritten von 0,1 mm)
Valve position Anzeige Stellweg	%	% mm
Baudrate	19.200	4.800 9.600 19.200
Parity	Even	None Even Odd

Address Modbus-Adresse	1	1 – 247